home automation

lighting

electric

furniture

ORNO®

LIVING INNOVATIONS



KARTA KATALOGOWA

Czujnik ruchu 360 st. IP20, 2000W, 3 sensory, regulacja zasięgu Ø3m-16m

symbol: OR-CR-252

Producent:
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

ISBN 5902560325805

Główne cechy:

Płaski czujnik, służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia, zasięgu wykrywania ruchu i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.



TYP CZUJNIKA:
podczerwień



KĄT WIDZENIA:
360st.



Regulacja natężenia światła LUX



Regulacja czasu świecenia TIME



Regulacja zasięgu detekcji SENS



MONTAŻ:
natynkowy

Specyfikacja techniczne:

Informacje ogólne

Typ czujnika:	podczerwień
Kąt widzenia:	360st.
Zasięg detekcji:	Ø3m-16m
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Max. obciążenie:	2000W
Stopień ochrony IP:	IP20
Kolor:	biały

Regulacja natężenia światła LUX:	✓ tak
Zakres regulacji natężenia światła LUX:	<3—2000 lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	✓ tak
Zakres regulacji TIME:	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 30 min. ± 2 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	✓ tak
Montaż:	natynkowy
Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]):	Ø120 / 46,5